MANUAL DE INSTALAÇÃO

Interface para motor AC
(através de I.R. ou contato seco)

Versão: Agosto de 2015   O produto deste manual poderá sofrer alterações sem prévio aviso.

ATENÇÃO:
Este produto requer conhecimento técnico para instalação.

GSA-014

Validade da Garantia somente quando o produto é instalado por revendedores treinados pela GAIA Indústria.
ATENÇÃO: Código de Defesa do Consumidor Seção II - art. 12 - Parágrafo 3º - Item III e art. 14

Sumário

Checklist

Ferramentas necessárias para instalação.

Chave de Fenda
(1/4 ponta fina)

1 Pessoa
para instalação

Checklist

Conteúdo da embalagem

Verifique se os itens mencionados abaixo se encontram dentro da embalagem

• Módulo GSA-014 (1x)

• Receptor I.R (1x)

• Conector 3 vias para acionamento por contato seco (1x)

• Manual (1x)

• Controle remoto GAIA RC7 (1x)

• Conector 3 vias para entrada AC. (1x)

• Conector 4 vias para acionamento AC. (1x)

Características

GSA - 014 | Interface para acionamento de motor A.C. via contato seco ou I.R..	
Dimensões da interface	85x72x35mm
Cabo de força	1300mm
Peso	240g
Alimentação	100~240Volts
Potência	280W
Compatibilidade	Motor Tubular AC até 280W
Canais	06 canais via C.R.

Instalação da interface

Conexão eletroeletrônica módulo GSA-014

Observe o diagrama da conexão abaixo para efetuar as ligações do módulo.

Instalação da interface

Conexão elétrica

Ligue o módulo GSA-014 na rede elétrica 100~240v

Acionamento

Para acionar o módulo, utilize uma das opções de acionamento indicadas no item anterior, Contato seco ou I.R.
Obs.: Esta Interface esta sai de fábrica ajustada para trabalhar com o Canal 1.

A Acionamento por contato seco.

B Acionamento por controle remoto.

Programação

Modo de programação

Esta Interface esta sai de fábrica ajustada para trabalhar com o Canal 1. Caso necessite acionar mais de um módulo, siga as instruções a seguir.

A Utilize as teclas [<<] e [>>] para selecionar no “Controle IR” qual o canal que deseja utilizar nesta interface;

(Parte traseira do C.R.)

B Mantenha pressionada a tecla [P2] até que o LED Status da Interface pisque;

Programação

C Pressione **uma vez a tecla pausa** para finalizar a operação;

Controle remoto

Teclas de acionamento controle remoto Gaia

O controle remoto RC7 sai de fabrica setado para trabalhar no canal 01.

Garantia

Certificado de garantia

A Gaia Indústria e Comercio Ltda concede para este produto uma garantia de 90 (noventa) dias, conforme determina a legislação vigente, com acréscimo de um período de 09 (nove) meses, concedido por liberalidade, totalizando 12 meses. A validade será contada a partir da data da emissão da nota fiscal de aquisição do primeiro consumidor. Constatado uma eventual falha de funcionamento, o cliente deverá entrar em contato com a GAIA Indústria ou seus representantes Comerciais para que se verifique se o produto está apresentando defeitos de fabricação. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia só poderão ser efetuados pelos técnicos da GAIA Indústria ou outro profissional previamente treinado. Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra aplicada.

A garantia não cobre

a) Transporte e remoção de produtos para conserto/instalação;
b) Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza;
c) Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo cliente ou terceiros estranhos ao fabricante;
d) Se ocorrer a ligação desse produto a instalações elétricas ou lugares inadequados, diferentes das recomendadas no manual de instruções ou sujeitas a flutuações excessivas da rede elétrica;
e) Se o dano tiver sido causado por acidentes, como quedas, ou agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e demais causas de força maior ou casos fortuitos;
f) Se a Nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações;
g) Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural para os quais foi projetado..

Produtos Customizados e Especiais.

A Gaia Indústria, visando atender plenamente as necessidades de seus clientes, desenvolve produtos customizados e pojetos especiais.

Consulte a equipe de vendas!